

GALEO Met gescheiden elektronica

De nieuwe Digicode® GALEO® is compact en stevig. CDVI heeft de Digicodes® voorzien van verlichte toetsen en aantrekkelijke vormen.



KMO



Industrie



PTP*



Flatgebouw



Woning

Door het gebruikte materiaal kan dit codeklavier overal worden geplaatst. Over de voedingsbron hoeft u zich geen zorgen te maken, CDVI heeft een standaard op punt gesteld (een elektronisch concept) waardoor de GALEO® kan werken op 12 V tot 24 V wisselstroom of 12 V tot 48 V, gelijkstroom.

H.R.V.
HIGH RESISTANCE
TO VANDALISM



- Met achtergrondverlichting
- Lage uitbouw
- Van 1 tot 3 relais (volgens versie)
- Relais instelbaar tussen 1 en 99 seconden
- Bistabiele mode mogelijk
- Opbouw montage
- Free voltage* *
- Montage met Torx® vijzen
- 100 gebruikers codes

- Afmetingen : 110 x 75 x 15 mm
- Signalisatie dmv leds en zoemer
- Voeding :
 - 12 V tot 24 V AC
 - 12 V tot 48 V DC
- Verbruik : Van 30 tot 100 mA



Zoutneveltest



IP64



CE Certificatie



-25° C tot +70°C

Aanbevolen
voedingen



ARD12



BS60



Gescheiden elektronica
meegeleverd

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F020100047	GALEO	DIGICODE® GALEO - 1 RELAIS
F020100048	GALEO 2	DIGICODE® GALEO - 2 RELAIS
F020100049	GALEO 3	DIGICODE® GALEO - 3 RELAIS
F070200089	TM/GALEO	TOETSEN MODULE GALEO (ENKEL KLAVIER)

* Publiek toegankelijke plaats
** Vrije spanning